

周波数 [Hz] : 50

幹線番号 又は名称	電気方式	電 圧 [V]	幹線保護 用遮断器 定格電流 [A]	系 統	こう長 L [m]	負 荷 名 称	主幹器具 定格電流 [A]	設計負荷 電流又は 最大使用 電流 I [A]	需要率	需要率を考慮 した設計負荷 電流又は最大 使用電流 I [A]	電気方式 による 係数 K	負荷の 力率 cos θ	電線及びケーブル				電圧 降下 e [V]	分岐配 線の電 圧降下 の合計 [V]	許容電 圧降下 [V]	備 考		
													種別及び 断面積 A [mm ²]	配 線 方 式	ケーブルラック 配線の許容電 流低減率	許容 電流 [A]					電線1kmあ たりのイン ピーダンス Z [Ω/km]	
L-N-B1	単相3線	100/200	50	—	27.5	L-B1	50	49.4	1.00	49.4	1	0.95	EM-CET 14	保護管配線		63.0	1.658	2.26		3.0		
L-N-1	単相3線	100/200	30		30.0	L-1	30	20.1	1.00	20.1	1	0.95	EM-CE 5.5-3C	ケーブルラック配線	0.70	30.8	4.152	2.51		3.0		
L-OA-1	単相3線	100/200	40		30.0			32.4	1.00	32.4	1	0.95	EM-CET 14	ケーブルラック配線	0.70	60.2	1.658	1.62		3.0		
	単相3線	100/200				L-OA-1-1	20	16.2	1.00	16.2	1	0.95										
	単相3線	100/200			15.0	L-OA-1-2	20	16.2	1.00	16.2	1	0.95	EM-CE 5.5-3C	保護管配線		35.0	4.152	1.01	2.63	3.0		
P-N-B1	三相3線	200	200		20.0	P-B1	200	162.9	1.00	162.9	1.73	0.80	EM-CET 100	保護管配線		215.0	0.244	1.38		6.0		
P-N-1	三相3線	200	30		30.0	P-1	15	15.0	1.00	15.0	1.73	0.80	EM-CE 3.5-3C	ケーブルラック配線	0.70	23.1	5.463	4.26		6.0		

幹線における電圧降下の算出 ここに、e : 電圧降下 [V]

K : 電気方式による係数

I : 設計負荷電流又は最大使用電流 [A]

L : こう長 [m]

Z : 電線1km あたりのインピーダンス [Ω/km]

$$e = \frac{KILZ}{1,000} [V]$$

K: 電気方式による係数

回路の電気方式	係数
単相2線式	2
三相3線式	$\sqrt{3}$
単相3線式、三相4線式	1